6.- Cuando pida el driver, indicar examinar disco, escoger la ruta del cd y después el archivo T400PPD.inf



Buscar u	n archivo						? 🛛
Buscar en	🔊 🚵 POS400+ (D:)	~	0	0	D	•	
USB_Dr autorur T400PF	iver n.inf D.inf						
Nombre:	T400PPD.inf				~		Abrir
Tipo:	Información sobre la instalación (* inf)				X		Cancelar

## Manual rápido instalación POS400+

1.- Al conectar la impresora al USB pedirá un driver. Poner el cd y darle a siguiente.

2.- A continuación ir al panel de control>sistema>hardware>administrador de dispositivos y verificar el puerto que se ha creado: "STR71x CDC Communication Port" y mirar que puerto COM tiene asignado

	وركاركا
Archivo Acción Ver Ayuda	
← → 📧 🎒 😢 🗷 🕺	
E 🔍 SAT	
庄 🛃 Adaptadores de pantalla	
主 🎬 Adaptadores de red	
🗄 🚓 Controladoras de bus serie universal (USB)	
🗄 🚍 Controladoras IDE ATA/ATAPI	
🗉 🧃 Controladores de disquete	
표 夏 Dispositivos de sistema	
표 🚳 Dispositivos de sonido, vídeo y juegos	
🕀 🙀 Equipo	
🕀 夏 Monitor	
표 🕥 Mouse y otros dispositivos señaladores	
🕀 🖔 Procesadores	
😑 🝠 Puertos (COM & LPT)	
👘 🚽 🍠 Puerto de comunicaciones (COM1)	
🦅 Puerto de comunicaciones (COM2)	
🦅 Puerto de impresora (LPT1)	
STR71× CDC Communication Port (COM5)	
🕀 🦢 Teclados	
主 🥪 Unidades de disco	
主 🎿 Unidades de disquete	
😟 🚨 Unidades de DVD/CD-ROM	

3.- A continuación asignar la velocidad del puerto a 19200.

General	Configuración de puerto Control	ador Detal	les	
	Bits por segundo: Bits de datos: Paridad: Bits de parada: Control de flujo:	9600 75 110 134 150 300 600 1200 1200 2400 2400 4800 7200 9600 9600 14400		
		38400 57600 115200 128000	Aceptar	Cancelar

4.- Después ir a impresoras y faxes y agregar una nueva impresora.

Impresora local o El asistente nec	de red esita saber el tipo de impre	esora que debe config	gurar.	
Seleccione la o	oción que describe la impr	esora que desea utiliz	ar:	
<ol> <li>Impresora lo</li> </ol>	cal conectada a este equi	ро		
🔲 Detecta	e instalar mi impresora Plu	ug and Play automátic	amente	
O Una impreso	ra de red o una impresora	conectada a otro equ	ipo .	
i Para c un serv	onfigurar una impresora de idor de impresión, utilice la	red que no esté com a opción "Impresora lo	ectada a local''.	

## 5.- Escoger el puerto que ha generado anteriormente.

Asistente para agregar impreso	oras
Seleccionar un puerto de impr Los equipos se comunican con	esora impresoras a través de puertos.
Seleccione el puerto que desea puede crear un nuevo puerto.	que use su impresora. Si el puerto no está en la lista,
⊙ Usar el puerto siguiente:	LPT1: (Puerto de impresora)
Nota: la mayoría de los equ una impresora local. El con O Crear nuevo puerto: Tipo de puerto:	LPT1: (Puerto de impresora) LPT2: (Puerto de impresora) LPT3: (Puerto de impresora) COM1: (Puerto serie) COM3: (Puerto serie) COM3: (Puerto serie) COM5: (Puerto serie) FLE: (Imprimir a un archivo) \\COMERCIAL\P1 (Puerto de impresora de LAN Mana \\LDGISTICA\AImacen (Puerto local) \\LDGISTICA\AImacen (Puerto local) \\LDGISTICA\AIMacen (Puerto local) \\LDGISTICA\AIMacen (Puerto local) \\LDGISTICA\AIMacen (Puerto local) SeoPRTO1 (USB TM-T88IV) Send To Microsoft OneNote Port: (Local Port) USB001 (Virtual printer port for USB)
	< Atrás Siguiente > Cancelar